



Face écran baissé



Côté écran baissé



Face écran rentré



Côté écran rentré



Dos




Intérieur

Code Mabéo 1215113
Autorisation d'emploi EDF :
SMaRT/RE/001-2006

UTILISATION :

Casque industriel électricien avec écran facial intégré, mentonnière, housse de protection et autocollant ERDF.
Protection contre les chocs, coque isolée, protection du visage contre les projections de métal en fusion et contre l'énergie d'un arc électrique classe 1.


CARACTERISTIQUES :

- **Coque**
 - EN 397 440V
 - EN 50365 isolement 1000V alternatif, 1500V continu 
 - Tenue à 7.5kV (Equivalent Classe 1 selon les classes d'isolement définies dans les normes CEI)
 - Classe E 20kV selon ANSI Z89.1
 - Calotte en polypropylène haute densité.
 - Coiffe avec Jugulaire en textile et fermeture par clip
 - Mentonnière plastique fixée sur la jugulaire 4 points de fixation.
 - Durée d'utilisation recommandée : 5 ans

- **Ecran facial :**
 - EN 166 / EN 170 numéro d'échelon 2-1.2. (Protection anti U.V)
 - Tenue à l'arc selon norme d'essai CEI 61482-1-2/GS-ET-29 Classe 1
 - Classe optique : 2.
 - Résistance mécanique : B.
 - Protection contre l'arc électrique du court-circuit : 8.
 - Ecran panoramique en polycarbonate traité anti-rayures et anti-buée
 - Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque
 - Système d'ouverture et de fermeture qui ne permet pas de position intermédiaire de l'écran.

- Taille réglable de 52 à 66 cm par mollette

- Coiffe textile six points d'ancrage avec réglage de la profondeur pour assurer un réglage précis
- Housse de protection

- Casque certifié  par Certotticca : certificat n° 02041
- Poids : 736 gr.

ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE :

- **MS-124 : lampe frontale à 5 Leds avec bandeau amovible et support autocollant pour casque.**
N°EDF 37.18.690
- **M-882677 : Ecran facial de rechange**
N°EDF 37.18.691
- **M-882671 : Jugulaire + coiffe de rechange avec mentonnière**
- **M-881838: Velcro rouge et blanc pour casque pour identification du Chargé de Travaux.**
N°EDF 37.18.661



M-87384 : Housse de protection pour casque
N°EDF 37.18.672



Recommandations d'utilisation et d'entretien

Chaque casque est livré avec une notice d'utilisation et une étiquette jaune collée à l'intérieur de la coque qui rappelle sa bonne utilisation.

Notre casque est en polypropylène haute densité et la visière est en polycarbonate, traité anti buée et anti rayures.

La durée de vie recommandée d'un casque est au maximum de 5 ans mais, afin de bénéficier de l'utilisation optimale du casque, Il est recommandé de le stocker correctement pour cela:

- ☞ Le protéger dans une housse après usage.
- ☞ En cas de salissure, le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide (éventuellement avec du savon) et bien l'essuyer ensuite avec un chiffon doux.
- ☞ Ne pas le laisser à la chaleur, exemple dans une voiture en plein soleil, derrière la vitre.
- ☞ Remplacer l'écran en cas de rayures.

Un casque maintenu en bon état est un casque dont la durée de vie peut être allongée de plusieurs années.

Recommandation de vérification visuelle avant chaque utilisation

- ☞ Vérifier l'état de la coque : pas d'impact de choc, pas de fêlures ni de craquelures, pas de jaunissement.
- ☞ Vérifier l'état de l'écran : pas de rayures ni fêlures.
- ☞ Vérifier le tour de tête : il ne doit pas être cassé.
- ☞ Vérifier l'état du clip d'attache de la jugulaire.
- ☞ Vérifier le fonctionnement de l'écran : il doit se baisser et se relever sans effort.

Remplacer tout casque ou éléments concernés, ayant subi un des dommages évoqués précédemment.



Réglage du casque

Avant la première utilisation prendre le temps d'ajuster la coiffe du casque à l'ergonomie du visage.

- ☞ En hauteur : deux hauteurs de clips permettent de régler le casque en hauteur sur la tête, choisir le réglage le mieux adapté à l'ergonomie du visage.
- ☞ Ajuster correctement la jugulaire afin que les oreilles et la mentonnière soient correctement positionnées sur le visage. Plusieurs sangles permettent une adaptation parfaite de l'ensemble, ne pas hésiter à jouer avec les sangles autour des oreilles afin d'affiner ce réglage.
- ☞ Tour de tête : Grâce à la molette arrière, ajuster le tour de tête au diamètre de votre tête. Cette opération sera répétée tout au long de la vie du casque.

Un casque bien ajusté est un casque plus confortable à porter au quotidien.

Remplacement de l'écran et de la coiffe équipée de la jugulaire

Remplacement de l'écran

- ☞ Dévisser les deux vis plastiques et les deux écrous situés sur les côtés.
- ☞ Enlever l'écran défectueux et le remplacer par le nouveau.
- ☞ Remettre en place les vis en prenant soin de vérifier que la coque supérieure est bien positionnée dans le clip haut de la coque inférieure.

Remplacement de la coiffe équipée de la jugulaire avec mentonnière

- ☞ Déclipser la coiffe et la remplacer par la coiffe neuve.
- ☞ Réajuster la coiffe à l'ergonomie du visage.

Pour toute autre question ou problème sur le casque, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter.